


ИНТЕРНЕТ-ЗВОНКИ TELIA: НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ТЕЛЕФОНА ZOIPER В ТЕЛЕФОНЕ ANDROID

Услугой Интернет-звонков можно пользоваться и через приложение Zoiper, предназначенное для звонков с мобильного номера смартфона Android. Это удобно и позволяет, например, в поездке сэкономить на плате за роуминг, и в целом пользоваться своим номером так, как если бы Вы находились в Эстонии, – работают и все привычные короткие номера.

Пользование услугой Интернет-звонков предполагает наличие у смартфона интернет-подключения, и с этим может быть связана плата за передачу данных.

NB! Звонок в Службу экстренной помощи по номеру 112 через услугу Интернет-звонков не позволяет определить Ваше местонахождение. На экстренные вызовы через Zoiper отвечают в Эстонии.

1. Найдите на Google Play приложение [Zoiper](#), установите его и запустите.
2. Создайте в Zoiper новую учетную запись.



3. Пройдите этапы создания учетной записи, заполните нужные поля:
 - *Username*: **+372мобильныйномер** («мобильныйномер» нужно заменить на номер своего телефона)
 - *Password*: **пароль учетной записи SIP**, полученный в SMS при заказе услуги
 - *hostname or provider*: **ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org**

Account setup

ZoiPer
Voip · Chat · Video

Username @ PBX/VoIP provider
+372mobiliinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Password
SIP salasõna

Create an account

Providers list

Login with a QR

Account setup

Username @ PBX/VoIP provider
+372mobiliinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Password
SIP salasõna

Create an account

Account setup

Fill in your hostname and select your provider from the list

hostname or provider
ims.mnc001.mcc.248.3gppnetwork.org

This could be called 'Domain', 'SIP Server', 'Registrar' or 'SIP Proxy'. For example 'sip.example.com' or '123.21.123.32:5060'.

Or you can just search for the name of your provider. May be we know the settings.

Next

4. Продолжите создание учетной записи:

Отметьте *My provider/PBX requires an authentication username or outbound Proxy*

– *Authentication username:*

+372мобильныйномер@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

– *Outbound proxy:* proxy.telial.ee

– Выберите «SIP UDP»

Account setup

☒ My provider/PBX requires an authentication username or outbound proxy

Authentication username
+372mobiliinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Outbound proxy
proxy.telial.ee

This will usually like 10.10.10.0

Next

Account setup

Please choose between the following configurations

☐ SIP TLS Not found

☐ SIP TCP Not found

☒ SIP UDP Not found

☐ IAX UDP Not found

Finish

SIP Account

Account Name
+372mobiliinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Authentication

Host
ims.mnc001.mcc.248.3gppnetwork.org

Username
+372mobiliinr

Password

Optional


Authentication User
+372mobiliinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Outbound Proxy
proxy.telial.ee


Caller ID

5. Прделайте дополнительные настройки:


- Отметьте *Enable On Start*, чтобы учетная запись регистрировалась автоматически
- Отметьте *Subscribe For Register*
- Выберите *Features > DTMF Style > Inband*



- Отметьте в сетевых настройках учетной записи SIP *Network Settings > Use RPORT For Signalling* и *Use RPORT For Media*:




6. При желании задайте в настройках приложения *Settings > Connectivity* фоновый режим работы. От этих параметров зависит, насколько надежно Zoiper будет принимать входящие звонки, т.е. будет ли учетная запись регистрироваться и в случае, если приложение (долго) не используется.



7. Устранение проблемы.

– Если во время звонка другую сторону не слышно, попробуйте следующее: В настройках учетной записи Zoiper *Settings > Accounts > SIP Accounts > Network Settings > Transports* выберите TCP, если UDP не работает (и наоборот).



– Выясните [в сообществе Zoiper](#), упоминали ли другие пользователи о такой проблеме и ее решении.